



押ボタンスイッチ セレクタスイッチ 照光式押ボタンスイッチ

HSA形,LHSA形



特長

- 1 保護構造は**IP65**（防噴流形）**防油形**です。
幅広い用途にご使用いただけます。
- 2 ランプは**白熱球**と**LED球**が標準化されております。
- 3 端子カバー（充電部カバー）が標準添付となっております。
- 4 ボタンは**丈夫**で**美しい色彩**を保つカラーチップを取り揃えております。
- 5 取付けリングは**クロームメッキ仕様**、**マンセルN1.5（黒）仕様**の2種類が標準化されております。

仕様（定格・性能）

仕様	形式	HSA	LHSA
定格絶縁電圧		AC・DC600V	AC・DC600V（照光部250V）
定格使用電圧		※1参照	※1・2参照
定格通電電流		10A（接点部）	
耐電圧		AC2,200V 1分間	接点部：AC2,200V 1分間 照光部：AC2,500V（全電圧式：AC2,000V）1分間
使用周囲温度		-20℃～+55℃	
保存温度		-25℃～+55℃（70℃ただし24時間を超えないこと）	
取付（パネル）板厚		1～6mm	
耐衝撃性		誤動作：100m/s ² 耐久性：500m/s ²	
端子接続		端子ネジ M3.5	
電氣的寿命		100万回	
機械的寿命		押ボタンスイッチ：500万回	500万回
		セレクタスイッチ：100万回（接点構成3a3b以上は25万回）	—
温度上昇		接点部：55K以下 照光部：15K以下	
開閉頻繁度		1,800回/時	
耐熱性		+70℃±2℃ 16時間放置	

※1 接点部の定格使用電圧・定格使用電流

電圧	交流 AC-15級 （誘導負荷）	直流 DC-13級 （誘導負荷）	DC-12級 （誘導負荷）
24V	10	6	6
48V	10	2	3
110V	6	0.7	2
220V	4	0.3	1
440V	1.5	-	-

※2 照光部の定格使用電圧

記号	一次側電圧	二次側電圧
024	AC・DC24V	AC・DC24V
T110	AC110/110V	AC24V
T220	AC200/220V	AC24V
F110	AC・DC100/110V	AC・DC24V
F220	AC・DC200/220V	AC・DC24V

形式構成

■押ボタンスイッチ形 非照光式・モメンタリー動作形

HSA - P B 11 C

No.	項目	記号	内容	備考
①	基本形式	HSA		—
②	ボタン部形状 及び操作方式	P	平形押ボタン	
		C	凸形押ボタン	
		M	キノコ形押ボタン	
		E	大キノコ形押ボタン	
		J	ガードリング付押ボタン	—
		N	キノコ形ガードリング付押ボタン	
		F	大キノコ形ガードリング付押ボタン	
③	ボタン色	U	引きボタン	
		Z	プッシュロックターンリセット形押ボタン	
		B	黒	※Pボタン色は B、R、Gセットと なります。
		R	赤	
		G	緑	※Uボタン色はR、 B、BG(青緑)の みとなります。
		Y	黄	
		W	乳白	※Zボタン色は R、Yのみとなり ます。
		O	橙	
④	接点構成	11	1a1b	
		22	2a2b	
		33	3a3b	
		44	4a4b	
⑤	表面リング色	C	クローム	※J、N、Fは Cのみと なります。
		B	N1.5	

■照光式押ボタンスイッチ形 (全電圧式・トランス式) 白熱式・モメンタリー動作形

HSA - C R B 11 T110 C

No.	項目	記号	内容	備考
①	基本形式	HSA		—
②	着色透明 凸形ボタン (レンズ)	C		—
③	ボタン色	R	赤	
		G	緑	
		O	橙	
		W	乳白	—
		Y	黄	
		C	透明	
④	BA9Sランプ	B		—
⑤	接点構成	11	1a1b	
		22	2a2b	
		33	3a3b	
		44	4a4b	
⑥	トランス	一次側電圧 二次側電圧		※全電圧は トランスなし となります。
		024	全電圧	
		T110	AC100/110V 24V	
		T220	AC200/220V	
⑦	表面リング	C	クローム	
		B	N1.5	—
		G	穴ありガード	

■セレクトアスイッチ形 非照光式

HSA - H B 11 C A

No.	項目	記号	内容	備考
①	基本形式	HSA		—
②	ツマミ部形状 及び操作方式	H	2ノッチ手動切替	
		HL	2ノッチ自動復帰 ツマミは左側から右側へ自動復帰する	
		T	3ノッチ手動切替	
		TS	3ノッチ自動復帰 ツマミは左右側から中央へ自動復帰する	—
		KH	キー付き2ノッチ手動切替	
		KT	キー付き3ノッチ手動切替	
		KTS	キー付き3ノッチ 左右自動復帰(中抜き)	
③	ツマミ色	B	黒	
		R	赤	—
		G	緑	
④	接点構成	11	1a1b	※ラップ接点等、 詳細は接点構 成表をご参照 ください (B130ページ)
		22	2a2b	
		33	3a3b	
⑤	表面リング色	44	4a4b	
		C	クローム	
		B	N1.5	—
⑥	キー抜取位置 (キー付の場合)	A	A位置	※KTS型の場合 は不要(中抜き)
		B	B位置	
		T	T位置	
		BA	BA位置	2ノッチ (KH) 3ノッチ (KT)
		BT	BT位置	
		AT	AT位置	
		BAT	BAT位置	

■照光式押ボタンスイッチ形 (全電圧式・トランス式・抵抗式) LED式・モメンタリー動作形

LHSA - C R B 11 110 C

No.	項目	記号	内容	備考
①	基本形式	LHSA		—
②	着色透明 凸形ボタン (レンズ)	C		—
③	ボタン色	R	赤	
		G	緑	
		O	橙	
		W	乳白	—
		Y	黄	
		C	透明	
④	BA9Sランプ	B		—
⑤	接点構成	11	1a1b	
		22	2a2b	
		33	3a3b	
		44	4a4b	
⑥	方式	全電圧式		
		T	トランス式	—
		F	抵抗式	
⑦	電圧	一次側電圧 二次側電圧		
		024	全電圧	
		T110	AC100/110V 24V	※全電圧式は トランスなし となります。
		T220	AC200/220V	
		F110	AC-DC100/110V	
		F220	AC-DC200/220V	
⑧	表面リング	C	クローム	
		B	N1.5	—
		G	穴ありガード	



押ボタンスイッチ セレクタスイッチ 照光式押ボタンスイッチ


HSA形, LHSA形

標準仕様品 押ボタンスイッチ形 非照光式・モメンタリー動作形


P~F, Z
NO接点 (a接点) : 黒色
NC接点 (b接点) : 赤色

平形押ボタン

HSA-P




●取付パネル孔 (最小取付ピッチ)




ユニット数	1	2	3	4
L(mm)	44	65	86	107

凸形押ボタン

HSA-C




●取付パネル孔 (最小取付ピッチ)




ユニット数	1	2	3	4
L(mm)	44	65	86	107

キノコ形押ボタン

HSA-M




●取付パネル孔 (最小取付ピッチ)




ユニット数	1	2	3	4
L(mm)	44	65	86	107

大キノコ形押ボタン

HSA-E




●取付パネル孔 (最小取付ピッチ)




ユニット数	1	2	3	4
L(mm)	44	65	86	107

ガードリング付押ボタン

HSA-J




●取付パネル孔 (最小取付ピッチ)




ユニット数	1	2	3	4
L(mm)	44	65	86	107

キノコ形ガードリング付押ボタン

HSA-N



●取付パネル孔 (最小取付ピッチ)




ユニット数	1	2	3	4
L(mm)	44	65	86	107

U
NC接点 (b接点) : 黒色
NO接点 (a接点) : 赤色


H, HL, TS/KH, KT, KTS
B130ページ参照

大キノコ形ガードリング付押ボタン

HSA-F





●取付パネル孔 (最小取付ピッチ)




ユニット数	1	2	3	4
L(mm)	44	65	86	107

引きボタン

HSA-U





●取付パネル孔 (最小取付ピッチ)




ユニット数	1	2	3	4
L(mm)	44	65	86	107

プッシュロックターンリセット形押ボタン

HSA-Z



●取付パネル孔 (最小取付ピッチ)




ユニット数	1	2	3	4
L(mm)	47	68	89	110


※端子配線：上下のみ

セレクト

HSA-H,HL,T,TS





●取付パネル孔 (最小取付ピッチ)




ユニット数	1	2	3	4
L(mm)	44	65	86	107

キー付 セレクト

HSA-KH,KT,KTS



●取付パネル孔 (最小取付ピッチ)



ユニット数	1	2	3	4
L(mm)	44	65	86	107




押ボタンスイッチ セレクタスイッチ 照光式押ボタンスイッチ

HSA形, LHSA形


標準仕様品 照光式押ボタンスイッチ形 (全電圧式・トランス式・抵抗式) LED式・モメンタリー動作形

全電圧式 (白熱式)

HSA-C色 B接点-024-表面リング




●取付パネル孔 (最小取付ピッチ)




ユニット数	1	2	3	4
L(mm)	59	80	101	122

トランス式 (白熱式)

HSA-C色 B接点-T(トランス)電圧 表面リング




●取付パネル孔 (最小取付ピッチ)




ユニット数	1	2	3	4
L(mm)	72.5	93.5	114.5	135.5

全電圧式 (LED式)

LHSA-C色 B接点-024-表面リング




●取付パネル孔 (最小取付ピッチ)




ユニット数	1	2	3	4
L(mm)	59	80	101	122

トランス式 (LED式)

LHSA-C色 B接点-T(トランス)電圧 表面リング




●取付パネル孔 (最小取付ピッチ)




ユニット数	1	2	3	4
L(mm)	72.5	93.5	114.5	135.5

抵抗式 (LED式)

LHSA-C色 B接点-F(抵抗)電圧 表面リング






●取付パネル孔 (最小取付ピッチ)




ユニット数	形式	電源電圧	1	2	3	4
L(mm)	F110	100/110V	59	80	101	122
	F220	200/220V	72.5	93.5	114.5	135.5

全電圧式穴あきガードリング付 (白熱式)



HSA-C色 B接点-024-G

●取付パネル孔 (最小取付ピッチ)




ユニット数	1	2	3	4
L(mm)	59	80	101	122

トランス式穴あきガードリング付 (白熱式)




HSA-C色 B接点-T(トランス)電圧-G

●取付パネル孔 (最小取付ピッチ)




ユニット数	1	2	3	4
L(mm)	72.5	93.5	114.5	135.5

全電圧式穴あきガードリング付 (LED式)



LHSA-C色 B接点-024-G

●取付パネル孔 (最小取付ピッチ)




ユニット数	1	2	3	4
L(mm)	59	80	101	122

トランス式穴あきガードリング付 (LED式)



LHSA-C色 B接点-T(トランス)電圧-G

●取付パネル孔 (最小取付ピッチ)




ユニット数	1	2	3	4
L(mm)	72.5	93.5	114.5	135.5

抵抗式穴あきガードリング付 (LED式)

LHSA-C色 B接点-F(抵抗)電圧-G

●取付パネル孔 (最小取付ピッチ)



ユニット数	形式	電源電圧	1	2	3	4
L(mm)	F110	100/110V	59	80	101	122
	F220	200/220V	72.5	93.5	114.5	135.5

保護ガード (別売)

(販売単位: 5)

●HSA-OP-2




ガードリング

(販売単位: 5)

●HSA-RG-J-C

●HSA-RG-F-C (大キノコ形用)

●HSA-RG-N-C (キノコ形用)



リング

(販売単位: 5)

●HSA-RG-P-C

●HSA-RG-P-B

●HSA-RG-P-G





アクセサリー

●LPSA-LED024-



記号	レンズ(ボタン)色
R	赤
G	緑
O	橙
Y	黄
	乳白
	無色

※□金はBA9Sとなります

●PSA-LUMPO30



※□金はBA9Sとなります

(販売単位:10)

●PSA-CV



※端子カバーは標準添付品となります。

リング締付用工具（別売）

●PSA-JQ




電球交換用工具（別売）

●PSA-LN




接点構成表の見方について

接点構成表 (B130ページ) と端子ユニット配列の位置につきましては、下図の通りとなります。



接点構成表 (4a4bの場合)




(ご注意)
製品本体には、端子番号はございません。

セレクトスイッチ形 接点構成表

H(KH)

2ノッチ手動復帰


左 (B) 90° 右 (A)



HL

2ノッチ左自動復帰

左 (B) 90° 右 (A)



H(KH)

Bポジションで入る接点はb接点：赤色
Aポジションで入る接点はa接点：黒色

HL

Bポジションで入る接点はa接点：黒色
Aポジションで入る接点はb接点：赤色

※連続接点の場合
a接点の黒色のみで構成しております。


●2ノッチ

記号	11	22	33	44	0011	0022	0033	0044
接点構成 (←) は自動 復帰を示す	B (←) A	B (←) A	B (←) A	B (←) A	B (←) A	B (←) A	B (←) A	B (←) A

T(KT)

3ノッチ手動復帰


左 (B) 45° 中 (C) 45° 右 (A)



TS(KTS)

3ノッチ左右自動復帰

左 (B) 45° 中 (C) 45° 右 (A)



T(KT)

Bポジションで入る接点はa接点①

Aポジションで入る接点はa接点②

TS(KTS)

Bポジションで入る接点はa接点①

Aポジションで入る接点はa接点②

※連続接点の場合
a接点の黒色のみで構成しております。

●3ノッチ

記号	11	22	33	44
接点構成 (→) (←) は自動復帰 を示す	B (→) C (←) A	B (→) C (←) A	B (→) C (←) A	B (→) C (←) A
記号	0011	0022	0033	0044
接点構成 (→) (←) は自動復帰 を示す	B (→) C (←) A	B (→) C (←) A	B (→) C (←) A	B (→) C (←) A

LHSA形回路図 (LED式)

全電圧式		抵抗式 (100/110V用)	
(照光色) R・O・Y・W・C	(照光色) G	(照光色) R・O・Y・W・C	(照光色) G
抵抗式 (200/220V用)		トランス式	
(照光色) R・O・Y・W・C	(照光色) G	(照光色) R・O・Y・W・C	(照光色) G